

## 金河田M22



- ✚ 最高 3200DPI
- ✚ 4000 刷新频率
- ✚ 4 档可调 DPI 设置
- ✚ 4 色 LED 呼吸灯炫彩循环变化
- ✚ DPI 切换伴随呼吸灯颜色跳变指示
- ✚ 灯光可关闭，且电脑进入休眠模式时，灯光可自动关闭
- ✚ 金河田官网：[www.goldenfield.com.cn](http://www.goldenfield.com.cn)
- ✚ >服务支持 > 驱动下载

## 程序编辑窗口---【基本设置】



注 不插入鼠标，客户双击应用程序无法启动该驱动，但会弹出提示窗口 请插入【金河田】USB 鼠标

【基本设置】，客户可以对6个按键做任意的配置

宏定义，“客户定义的宏”为客户在【高级设置】页设置好的宏，用户可以在本设置页中调用

滚轮设置，单选项，可以设置为滚轮，也可以设置为音量调节

DPI 设置，4 级 DPI 设置分别为 DPI 设置#1、DPI 设置#2、DPI 设置#3、DPI 设置#4，

◆ 4 级 DPI 设置对应 4 种炫酷灯光效果 冷酷蓝、浪漫粉、嗜血红、魅艳紫

◆ 每点击一下用户定义的 DPI 按键，DPI 会切换到下一设置

◆ 4 级 DPI 设置内提供 5 个 DPI 值可调

点击应用之后，需按照提示“请按下第 x 按键，启动驱动程序”启动之后，即可正常使用所有驱动配置

快速配置，给用户提供了 5 类配置，配置 1 ~ 配置 3”用户自定义，“多媒体”、游戏 尽量用于娱乐，但用户也可以用作其他

使用方法 以配置 1 为例，点击“配置 1”按钮，按钮变成红色，则“配置 1”为当前配置，修改配置项，然后点击“应用”按钮，启动程序后，用户可以按照当前配置操控鼠标，但如需在下次启动程序时还保持上次修改后的配置，则需要点击“保存配置”按钮

## 程序编辑窗口--【高级设置】



【高级设置】页提供键盘录制功能，用户可以根据喜好，自行录制键盘，这就是所谓的宏设置

使用方法

- 1、为宏定义一个名字 如本例中的“客户定义的宏”为客户填写的内容
- 2、点击“新增”按钮，在“宏目录”中会自动添加一个新的项“客户定义的宏”
- 3、点击“录制”按钮，“录制”按钮会自动变成“停止”按钮，在按下“停止”按钮之前，用户可以录制键盘按键 如本例“Iphone”，然后点击“停止”按钮
- 4、用户如需保存本次录制内容，则需点击“保存”按钮，否则本次录制的结果在软件关闭之后自动失效
- 5、宏的使用，回到【基本设置】页面，点击按键 如第6个按键 获取下拉菜单，在“宏定义”子菜单中会增加一个宏，宏名字为“客户定义的宏”
- 6、任意打开文本文件，单击宏按键 如本例第6键--“客户定义的宏”按键，可获取文本“Iphone”字样

注 录制键盘信息时，请切换输入模式为“英文”状态

## 程序编辑窗口---【呼吸灯设置】



【呼吸灯设置】，主要配置项为 呼吸特征设置 ，

- ◆ 慢 呼吸循环周期 12 秒，且顺序变换颜色
- ◆ 快 呼吸循环周期 8 秒，且顺序变换颜色
- ◆ 停 不呼吸，颜色对应当前 DPI 设置级别
- ◆ 关 背光灯关闭

显示功能

- ◆ DPI 切换时的鼠标颜色指示，冷酷蓝、浪漫粉、嗜血红、魅艳紫分别对应【基本设置】页中的 DPI 设置项 1#~4#
- ◆ 当前 DPI，用户使用 DPI 按键时，通常不会记忆按键的次数，但按键次数过多，会混淆当前 DPI 值，而当前 DPI 显示会消除用户按键疑虑

注 配置好设置项后，点击应用，即可使用本次修改的各项参数，如需为下次开机使用，需“保存配置”